

## Elektromos fűtőfilm

## Telepítési útmutató - Garancialevél

Fűtőfilm: GH/KH/SH/D3025, D203, D205, D208, D210, D404, D405, D408, D410, D505, D350 fűtőfilm típusokra, korlátozás nélkül.



**Made in Korea**

**SGS Certiface**

**No.:0192/IN-IST-14 502733/AKC  
CN-00211Q10106ROM**

<http://www.nyir-co-klima.hu>

Forgalmazó: Nyir-Co plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,

Székhely: 1182. Budapest, Nagyenyed u. 3 1/6,

Adószám: 13662606-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-866-776

Telefonszám: 06-1/297 4326, 06-30/2418617

email: nyir.co.klima@gmail.com

### Hőmérséklet szabályzó kiválasztása:

hőmérséklet-szabályozó alapvető vezérlésére használható padló, vagy a levegő hőmérsékletét mérve, vagy esetleg programozva a helyiséget. Minden esetben a rendszerhez használható kötelező a beépítésre.

1. A padló érzékelés túlmelegedési védelemmel biztonsági okokból szükséges

2. Léteznek alap csak padlóérzékelős modellek és wifi vezérlésű, programozható megoldások is.

### Vigyázat!

- Ne használjon nem erre a célra tervezett típusokat
- Mindig kövesse a használati leírásokat
- Ne telepítsen, ha külső hőmérséklet 5 Celsius alatt van
- Mindig csináljon képeket a munkavégzés alatt
- A fűtőfilmet csak az ollónál szabad elvágni
- Ne forrassza, ne keverje a különböző teljesítményeket, hanem a megfelelő tervezéssel a tökéletes helyre telepítse.
- Ne cserélje fel a polarításokat, mindent mérni kell.
- Valamint dokumentálni az utolsó oldalon lévő szerelési rajzon.



Az eszközt úgy tervezték, egyfázisú telepítés és telepíteni kell a szabványoknak megfelelően. Ez országonként eltérhet. Mindig figyelmesen olvassa végig a telepítési leírást.

| 130w/m <sup>2</sup>          | 160w/m <sup>2</sup>          | 220w/m <sup>2</sup>          |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 230V/50Hz                    | 230V/50Hz                    | 230V/50Hz                    |
| 30,50,80,100cm               | 30,50,80,100cm               | 25,30,50,80,100cm            |
| 33C                          | 38C                          | 45C                          |
| termosztát bekötése kötelező | termosztát bekötése kötelező | termosztát bekötése kötelező |

# Telepítés

1. Mérd meg a telepítendő területet!
  2. Válaszd ki a megfelelő méretű fűtőfilmet, igény szerint segítenek szakembereink.
  3. Készíts egy rajzot, vagy vázlatot, arról, ahogy szeretnéd elrendezni a filmet a szobába.
  4. Jelöld ki a falon a termosztát helyét. A tápegység és a padló szenzor kábelnek, használj külön csatornát a vezetéknek.
  5. Alakítsd ki a termosztát helyét a falba szabvány szerint, véd be a csatornákat a falba.
  6. Vezesd a kötődobozba a vezetéket alakítsd ki fixen a pontokat.
  7. Véd a falba a két kábelcsatornát, de maximum 90 fokban hajlítható, ha szükséges használj csőhajlítót, vagy gége csövet. Ha végeztél rögzítsd a falba.
- Ha túl nagy a teljesítmény, és mágnes kapcsolóra van szükséged, csinálj kötődobozt a termosztát előtt.
8. Vezesd be a kábelcsatornába az érzékelő szondát, a cső végéig, ezt kell majd alulról a filmre ragasztani.
- Fontos, hogy a szonda vége, a film fekete részére helyezkedjen el telepítéskor!
9. Ellenőrizd a padló felületét, telepítés előtt, ha szükséges egyenlítsd ki.
  11. A telepítés előtt száraz pormentes kell, hogy legyen a felület.
- Javasoljuk a seprés, elporszívózás, ha nedves a helyiség használt egy réteg párazáró fóliát is, a szigetelés előtt.
12. Az előre megrajzolt vázlat szerint induljunk el a kiindulási ponttól.

A film csak a megadott ponton vágható.

-Xps szigetelés

-hőtükör szigetelés

-fűtőfilm

-párazáró fólia 0,10mm min.

-laminált parketta

Ahol szüksége rögzítsük ragasztószalaggal, minden rétegnek egy felületet kell képezni, figyeljünk rá hogy ne mozogjon el.

13. A csatlakozókat speciális fogóval préseljük a filmre, a végeket minden oldalon szigeteljük le.

14. Mérjük meg az ellenállás értékeket és írjuk be a füzetbe.

Ha minden rendben van, kössük be a hálózatba.

A telepítés után üzemeljük be és ellenőrizzük hogy minden egység működik.

(óvatos járkálás engedélyezett kizárólag)

15. Üzemeljük be a vezérlőt és programozzuk fel.

Az elektromos bekötéseket minden esetben csak szakképzett villanyszerelő helyezheti üzembe az érintésvédelmi szabályok betartása mellett.

Hibás bekötésekből származó balesetekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Csatlakozó szerelési információ:

[http://dimat.hu/shop\\_ordered/2399/pic/futofilm\\_szerelési\\_utmutato\\_elektromos\\_csatlakozo\\_rogziteshez.pdf](http://dimat.hu/shop_ordered/2399/pic/futofilm_szerelési_utmutato_elektromos_csatlakozo_rogziteshez.pdf)

## Garancia

Az elektromos fűtőfilm a Dimat Fűtéstechnika Kft. a termékre az egy éves kötelező jótállási, és két éves szavatossági idő mellett 10év cseregaranciát biztosít, amennyiben az általunk kínált cseregaranciával kapcsolatos feladatokat az általunk ajánlott szerelő végzi el.

Egyéb szerelés esetén is 10 év a garancia, de csak képesített villanszerelő szerelő szerelheti.

Forrasztás, ragasztás, rossz helyen történő vágás, nem szakszerű irányelveket alkalmazó szerelés az általunk a garancia elvesztésével jár. Az általunk kínált – jótállási és szavatossági igényérvényesítési időn felüli – cseregarancia kizárólag a termék cseréjét teszi lehetővé.

A cseregarancia érvényesítéséhez szakszerűen végzett és kitöltött garancialevél és számla szükséges. Jótállási időn belül elegendő a jótállási jegy vagy a számla. Jótállási határidő lejárta után a vásárlás tényét igazoló számla szükséges. A kitöltött garancialevelet és a számlát – az általunk kínált csere garanciális igény érvényesítéséhez – a [www.dimat.hu](http://www.dimat.hu) oldalon található garancialevelek menüpontba szükséges feltölteni. A termék visszaküldéséről és felszedéséről az egy éves jótállási határidő lejárta után a vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

- A vásárló köteles a hibáról késedelem nélkül, de legfeljebb a hiba észlelését követő 14 munkanapon belül tájékoztatni az eladót.
- A cseregarancia érvényesítéséhez a vásárló köteles elküldeni a garancialevél másolatát kivizsgálásra az eredeti számla másolatával.
- Garancia nem érvényes akkor ha:
  - Módosították a terméket
  - Nem szakszerű eljárás folytán elvágták a terméket
  - A terméket más termékkel helyettesítették
  - A terméket nem erre alkalmas szakember szerelte
  - Mechanikai sérülés történt burkolás közben, és a szerelő nem vállalja a felelősséget (a termék beszereléskor mérési jegyzőkönyvet kell készíteni)
  - Túl nagy feszültséget kapott (például villámcsapás, ilyen esetben javasoljuk a biztosítóhoz fordulást).
- A gyártó/importőr (Dimat Fűtéstechnika Kft.) által vállalt cseregarancia nem érinti a fogyasztót megillető jótállási és szavatossági jogait ezen jogok elévülési határidején belül.