

## KÉZIKÖNYV



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS : Wi-Fi MODEM

# TARTALOMJEGYZÉK

---

Köszönjük, hogy az LG Smart ThinQ alkalmazást használja.

A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót annak érdekében, hogy a terméket hatékonyabban és hosszantartóan használhassa.

## 3 HASZNÁLAT ELŐTT

---

- 3 Felhasználói környezet

## 4 TELEPÍTÉS

---

- 4 LG Smart ThinQ alkalmazás telepítése
- 4 Fiók létrehozása
- 7 Wi-Fi kapcsolat
- 11 Felhasználói azonosító keresése
- 12 Jelszó visszaállítása

## 13 HIBAELHÁRÍTÁS

---

- 13 A szerviz hívása előtt

## 14 ADAT ÚTMUTATÓ

---

## Felhasználói környezet

- Az alkalmazás egyes funkciói az okostelefon típusától függően korlátozottak lehetnek.
- Az alkalmazás megfelelő működéséhez Android 4.1.2 vagy frissebb használata javasolt.
- Az alkalmazás felhasználói környezete módosítható a használhatóság, a dizájn és a tartalom javítása érdekében.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy táblaszámítógépen működik.
- A routert a légkondicionáló közelébe kell telepíteni. (Ha a router túl messze van, a kommunikáció instabillá válhat, és a készülék használata problémás lehet.)

# TELEPÍTÉS


## LG Smart ThinQ alkalmazás telepítése

Az LG Smart ThinQ alkalmazás Wi-Fi vagy 3G/4G kapcsolaton keresztül letölthető a Play Áruházból.


Az LG Smart ThinQ alkalmazás és a Wi-Fi modem felhasználói környezete módosítható a használhatóság, a dizájn és a tartalom javítása érdekében.

Az LG Smart ThinQ alkalmazásról készült képek eltérőek lehetnek a legfrissebb verziótól.


## Fiók létrehozása



- Érintse meg a „Create account” lehetőséget.



- Miután elolvasta és elfogadta a felhasználói megállapodásokat, érintse meg az „Apply” lehetőséget.




- Adja meg a felhasználói regisztráció adatait annak érdekében, hogy regisztráljon a szolgáltatásra, majd érintse meg az „OK” lehetőséget.

- A megerősítő e-mail üzenet elküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre. Kérem, érintse meg a „SIGN IN” lehetőséget.

- Miután az e-mailben megérintette a „CONFIRM” lehetőséget, a regisztrálás befejeződött.

## ! MEGJEGYZÉS




- Ha az e-mailes megerősítés nem teljes, az LG Smart ThinQ alkalmazás nem használható. Ha a megerősítés nem teljes, és újra bejelentkezik az LG Smart ThinQ alkalmazásba, az alkalmazás a hiányos regisztráció képernyőre vált, és a megerősítő e-mail újra elküldhető.

## Wi-Fi kapcsolat

Miután a beltéri egység bekapcsolt, várjon egy percet a Wi-Fi kapcsolat elindítása előtt.

Miután a termék regisztrálásra került a kiszolgálón, az LG Smart ThinQ használhatóvá válik.




- Adja meg az azonosítóját és a jelszavát, majd érintse meg a „SIGN IN” lehetőséget.




- Amikor a terméket az első alkalommal regisztrálja, és megérinti a „Register” lehetőséget, az alkalmazás a termék kiválasztására szolgáló képernyőre vált.

# TELEPÍTÉS




- Kérem, válassza ki a regisztrálandó terméket.



- Kérem, válassza ki a terméke nevét.




- Kérem, válassza ki a routert, amelyre csatlakozni szeretne.




- Adja meg helyesen a router jelszavát, majd érintse meg a „Connect” gombot.






- Egyszerre tartsa lenyomva három másodpercig a távvezérlő hőmérséklet-csökkenítő két gombját.  
(Figyelje a sípoló hangjelzést)  
Folytassa a 2. lépéssel.




- Ellenőrizze, hogy a készüléken villog-e a Wi-Fi jelzőfény, majd folytassa a 3. lépéssel.

# TELEPÍTÉS



- Miután ellenőrizte a légkondicionáló adatainak újraküldését, érintse meg a „Registration Complete” lehetőséget.




- Termékrejestráció befejezése.


## ! MEGJEGYZÉS

- Ha a router biztonsági módszere WEP, a hálózat beállítása nem biztos, hogy sikerül. Miután a router biztonsági módszerét átállította (a WPA2 a javasolt), kérem regisztrálja újra a terméket.
- A router SSID azonosítójához csak számokat és betűket használjon. Más karakterek nem támogatottak.


## Felhasználói azonosító keresése



- Érintse meg a „Find user ID” lehetőséget.




- Miután kiválasztotta az azonosító megkeresésének módszerét, érintse meg az „OK” lehetőséget.




- Ez csak bizonyos azonosító információkat tár fel.


## Jelszó visszaállítása



- Érintse meg a „Reset password” lehetőséget.



- Kérem, adja meg az azonosítóját, majd érintse meg az „OK” lehetőséget.



- A jelszó visszaállító hivatkozás e-mail üzenetben elküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre.

## A szerviz hívása előtt

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Az LG Smart ThinQ alkalmazás nem tud csatlakozni a beltéri egységre.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A beltéri egység ki van kapcsolva?</li><li>• A beltéri egységre csatlakozó vezeték nélküli router ki van kapcsolva?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja be a beltéri egységet.</li><li>• Kapcsolja be a routert.</li></ul>
A beltéri egység nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A vezeték nélküli router nincs túl messze?</li><li>• Ez egy normál vezeték nélküli router?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A vezeték nélküli routert helyezze a légkondicionáló közelébe.</li><li>• Minden közös hálózat olyan routerrel rendelkezik, amely csak a jogosult tagoknak ad hozzáférést. Használjon egy másik vezeték nélküli routert.</li></ul>

## Adat útmutató

- **Nyílt forráskód**

A termék által használt GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forrású licencek forráskódjainak lekéréséhez látogasson el ide: **<http://opensource.lge.com>**.

A forráskódon kívül megtalálhatók itt az összes hivatkozott licenc feltételei, a garancia feltételek és a szerzői joggal kapcsolatos közlemények. Az LG Electronics CD-ROM-on is biztosít nyílt forráskódot az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése ellenében (mint az adathordozó, a szállítás és kezelés költsége), amelyet e-mailben kérhet az **[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)** e-mail címen. Ez az ajánlat a termék beszerzésének időpontjától számított három (3) évig érvényes.

## EU MEGFELELŐSÉGI ÉRTESEÍTŐ

# CE 0197

### [MAGYAR]

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a légkondicionáló berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V. Krijgsman 1  
1186 DM amstelveen, Hollandia, vagy kérhető a DoC weboldalunkon: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ez a készülék egy 2,4 GHz-es szélessávú adóvevő rendszer, amely az Európai Unió minden országában, illetve minden ETFA országban használható.

Ezt a készüléket az Ön testétől legalább 20 cm távolságra kell üzembe állítani és használni.

Ez a nyilatkozat egy általános nyilatkozat a felhasználói környezetre vonatkozóan.

# ADAT ÚTMUTATÓ

---

<b>Vezeték nélküli modul (LCW-003) műszaki adatok</b>	
Szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány	2412 ~ 2472 MHz
Kimeneti teljesítmény (max.)	IEEE 802.11b : 18.37 dBm IEEE 802.11g : 17.67 dBm IEEE 802.11n : 17.67 dBm